

REGULADOR AUTOMÁTICO
DE VOLTAJE



1000VA/500W

¡Las sobrecargas y los apagones en tu hogar u oficina ya no serán un problema!

Despreocúpate por las variaciones eléctricas o apagones, mantén un nivel de voltaje constante y regulado con nuestro Regulador de Voltaje Automático **Centra R PLUS 1000va**.

Ideal para crear un espacio despejado y seguro **CENTRA R PLUS 1000va** ofrece un montaje triangular con ranuras de ventilación que ayudan al sistema de enfriamiento a disipar el exceso de calor.

El diseño de nuestros Reguladores **CENTRA R PLUS 1000va** te permite conectar fácilmente más de un aparato a la vez como: laptops, consolas, impresores, routers, pantallas LCD, Componentes de Audio y Video.

TABLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CENTRA R-PLUS 1000VA	
Entrada Nominal	120VCA
Rango de voltaje de entrada	85 - 145VCA
Rango de voltaje de salida	120VCA +/- 10%
Frecuencia	47Hz - 63Hz +/- 1%
Indicadores visuales	● Falla ● Encendido ● En regulación
Contactos	8 Contactos: 4 con regulación y supresión de picos y 4 con supresión de picos
Dimensiones	18*7*16 (cm)
Pesos	1.02 Kg
Protecciones	Eléctricas: 260 joules, interruptor termoelectrico de protección, encendido suave de 2-3 segundos